# TR 612 top2 24V

N° de réf.: 6124100



### Contrôle du temps et de la lumière Horloges programmables digitales

### Description des fonctions

- Horloge programmable digitale avec programme hebdomadaire
- Bornes à ressort DuoFix
- Pour 2 conducteurs
- Fils ou torons (avec ou sans manchon d'extrémité)
- Diamètre du fil : 0,5 à 2,5 mm²
- Bouton de commande permettant de dégager le connecteur de liaison
- Textes à chaque étape de la programmation
- Date et heure préréglées
- Aucune restriction de fonction en l'absence de raccordement au réseau
- 56 emplacements mémoire (28 avec 24 V)
- Interface pour carte mémoire OBELISK top2 (programmation sur PC)
- Deuxième programme de commutation enfichable
- Copie de programmes
- Sauvegarde de programmes
- Réserve de mémoire de 10 ans (pile au lithium)
- Commutation au passage par zéro pour charges élevées et protection des contacts (pas pour les modèles 24 V)
- Heures de commutation MARCHE / ARRÊT
- Présélection de commutation
- Commutation MARCHE / ARRÊT permanente
- Compteur horaire intégré
- Réinitialisable
- Fonction de surveillance des intervalles de maintenance
- Programme vacances
- Éclairage de l'écran (désactivable)
- Code PIN
- Passage automatique à l'heure d'été/hiver
- Désactivable
- Les règles de basculement pour l'Europe, les États-Unis, ainsi que d'autres pays, sont préenregistrées dans l'appareil.
- Il est possible de définir une règle de basculement personnalisée ou une date de basculement fixe.



# TR 612 top2 24V

N° de réf.: 6124100




## Caractéristiques techniques

	TR 612 top2 24V
Tension d'alimentation	12 – 24 V UC
Fréquence	50 – 60 Hz
Largeur	2 modules
Type de montage	Rail DIN
Type de contact	Inverseur
Sortie de commutation	Indépendant des phases
Distance d'ouverture	< 3 mm
Programme	Programme hebdomadaire
Fonctions de programme	MARCHE / ARRÊT
Nombre de canaux	2
Nombre d'emplacements de mémoire	56
Réserve de mémoire	10 Années
Puissance de commutation à 250 V AC, cos $\phi = 1$	16 A
Puissance de commutation à 250 V AC, cos $\phi$ = 0,6	2 A
Charge de lampes à incand./ halogène	1400 W
Lampes fluocompactes	30 W
Lampe LED < 2 W	6 W

	TR 612 top2 24V
Lampe LED 2-8 W	20 W
Lampe LED > 8 W	25 W
Puissance de commutation min.	ca. 10 mA
Période de commutation minimale	1 min
Précision de marche à 25 °C	typique ± 0,25 s/jour (quartz)
Base de temps	Quartz
Consommation stand-by	~0,3 W
Carte mémoire comprise dans la livraison	-
Type de raccordement	Bornes à ressort DuoFix
Affichage	beleuchtete LCD-Anzeige mit Textzeile
Éléments de commande	4 touches à impulsion
Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 730-1
Tension	12-24 V UC
Température ambiante	-30°C 55°C

## Schémas de raccordement




# TR 612 top2 24V

N° de réf.: 6124100



### Plans d'encombrement



### Accessoires

### Cache-borne 35 mm N° de réf.: 9070064



Kit de programmation OBELISK top2/3

N° de réf.: 9070409



Carte mémoire OBELISK top2 N° de réf.: 9070404



### **Bride pour montage encastré** N° de réf.: 9070001

