



TR131B

Coupleur de média argent

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	868,3 MHz
--------------------	-----------

Fréquence

Fréquence de transmission	868 MHz
---------------------------	---------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	2 W
-----------------------------------	-----

Matières

Couleur RAL	RAL 7031 - Gris bleu
Couleur	argent

Dimensions

Dimensions (LLxllxhh)	203 x 77 x 26,5 mm
-----------------------	--------------------

Connexion

Type de connexion au Bus	bornes de raccordement TG008
--------------------------	------------------------------

Instructions

- Comme coupleur de lignes pour l'extension d'une installation KNX avec une ligne radio KNX.
- Comme interface de programmation : Dans les installations radio KNX simples, la passerelle TP/radio KNX en saillie peut être retiré après le paramétrage.