

Prise 2P Essensya 16A à vis

WE102

Type de pôles	2 P			
Mode de fixation	encastré			
Fonctions				
Protection contre les surtensions	non			
Protection différentielle intégrée	non			
Commandes & indicateurs				
Voyant lumineux	non			
Avec ou sans voyant	sans			
Connectivité				
Avec prise USB de charge	non			
Principales caractéristiques électriques				
Fréquence assignée	50/60 Hz			
Tension nominale	250V			
Capacité				
Nombre de module pour l'appareillage mural	2			
Porte, couvercle				
Cadenassable	non			
Alimentation				
Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial			
Matières				
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur			
Matière	polycarbonate (PC)			
Matière Aspect de la surface	polycarbonate (PC) brillant			
Matière	polycarbonate (PC)			

	mensions						
Dı	m	е	n	s	ıc	n	ıs

Profondeur produit installé	11 mm				
Hauteur produit installé	75 mm				
Largeur produit installé	75 mm				
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x37				
Installation, montage					
Mode de fixation	A vis				
Type de montage	encastré / saillie				
Connexion					
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm²				
Type de connexion	cage à vis				
Prise de phase	L1				
Equipement					
Commutateur marche/arrêt	non				
Standards					
Homologations	NFC 61314				
Sécurité					
Indice de protection IP	21D				
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07				
Sans halogène	oui				
Identification					
Série	essensya				
Version	F				