

FICHE PRODUIT

SMART+ ZB PLUG EU

SMART+ Plug | Prise intelligente pour contrôler des appareils non intelligents avec la technologie Zigbee



Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles

Avantages du produit

- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard

Caractéristiques du produit

- Contrôle via un système domestique intelligent compatible, SMART + Switch, SMART + Switch Mini ou bouton marche / arrêt sur l'appareil
- Puissance de commutation élevée : jusqu'à 3 680 W / 16 A version UE et 2 990 W / 13 A version UK
- La fonctionnalité dépend du type de contrôle utilisé
- Protocol : ZigBee



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	230 V
Fréquence de fonctionnement	50 Hz
Fréquence du réseau	50 Hz

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit	111,00 g
Diamètre	Non pertinent
Longueur	84,0 mm
Largeur	60 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	60 mm
Hauteur	60 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	60 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
---------------------------------	--------

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	High switching power: up to 3,680 W / 16 A / Reset settings to default by switching the product on for five seconds and off for five seconds and repeating this five times. / Alternatively, press the reset button once for ten seconds.
--	---

CAPACITÉS

Technologie LIGHTIFY	Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant
----------------------	---

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application nécessite le système LIGHTIFY (application et passerelle) ou un autre système de maison intelligente compatible

Conseils de sécurité

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.
- Pour connexion à un disjoncteur automatique (pour UK maxi 13 A et pour EU maxi 16 A)

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction www UI SMART+ Plug
	Declarations of conformity Declaration of Conformity Smart Home
	Declarations of conformity EU Declaration of Conformity Zigbee Plug

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075208315	Etui carton fermé 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	179.00 g	0.90 dm ³
4058075212848	Carton de regroupement 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	882.00 g	4.97 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.