



141212



RÉF. 141212

Désignation: CLAVIER CODE 2 RELAIS ZAMAK

Clavier codé ZAMAC réf. 141212 compact saillie, IK10 - Haute résistance aux chocs

- Clavier à codes anti-vandale 12 touches (polycarbonate).
- Coque en Zamac (alliage de Zinc, Aluminium, Magnésium et Cuivre)
- Nombre de codes : 100 de 3 à 8 (inclus * et #).
- 2 Relais contact NO/NF monostable ou bistable.
- Temporisation réglable de 1 à 99 sec.
- · Relais mono ou bistables suivant le code d'accès.
- 1 contact anti-arrachement.
- Bouton de sortie et entrée horloge pour le relais 2.
- 3 groupes de code d'accès permanent / Entrée horloge ON / OFF.
- · Rétro-éclairage des touches par leds bleues.
- Buzzer et Led de programmation / confirmation d'ouverture.
- Touche 5 avec repère pour non-voyant.
- Leds verte et rouge: activées par entrée tension de 12 Volts.
- Haute résistance aux chocs : IK10.
- Indice de protection : certifié IP65.
- Fixation par vis anti-vandale non apparente (outil fourni).
- · Alimentation 12-24Vca ou Vcc.
- Consommation 250mA sous 12V et 125mA sous 24V.
- Alimentation conseillée : Réf : 9000/230 12Vca / 20 Va.
- Température de fonctionnement : -20°C à + 60°C.
- Notice de montage détaillée incluse.
- Dimensions Façade (HxLxP): 120 x 83 x 36mm.
- · Fourni sous blister.

Patrimoine:

Petit collectif Moyen collectif Tertiaire

94, rue de la Belle Étoile - ZAC Paris Nord 2 - 95700 Roissy en France Tél. : 01 55 85 84 00 - Fax : 01 41 84 68 28 - E-mail : info@urmet.fr www.urmet.fr

Technologies:

Lecture





